

MT-92A

1 Kanal Stationärer Sender

Funktionsprinzip
Sender (UHF)

Modulation
FM / PLL-Synthesizer

Frequenzbereich
518 - 832 MHz

Frequenzen
bis 16 vorprogrammiert

Übertragungsbereich 80 - 15.000 Hz

Klirrfaktor < 0,5%

Audioeingang
XLR / 6,35 mm Kombibuchse

Antennenanschluss TNC



Nebenaussendung < - 45 dBm

Nennhub ± 40 kHz

Abmessungen 210 x 44 x 206 mm

Gewicht ca. 1100 g

MT-92A	Art.-Nr
5NB 518 - 542 MHz	180.036
6A 620 - 644 MHz	180.037
6B 644 - 668 MHz	180.038
8AD 823 - 832 MHz	180.017



Der stationäre UHF Sender MT-92A kann als Sendestation zu Drahtlos-empfängern oder Empfangsmodulen verwendet werden. Über eine XLR/6,35 mm Kombibuchse können problemlos externe Audioquellen wie bspw. ein kabelgebundenes Mikrofon, CD/MP3-Player oder Audio-mischer angeschlossen werden. Handlich, leicht und an jedem Ort sofort einsatzbereit.

- Kompatibel zur Mipro ACT-700 Serie, ACT-300 Serie, MR-90 und MRM-70/72.
- Kompaktes, modulares Design.
- Unkomplizierte Installation und anwenderfreundlicher Betrieb.
- LED Kanalanzeige.
- Direct-Out für niedrige Pegel, für hohe Pegel auf Breitband-verstärker umschaltbar.
- Einstellbare Eingangsempfindlichkeit.
- LED Anzeigen für Eingangs- und Ausgangspegel.