

MT-58

Digitaler Anstecksender

1. Kompaktes, sehr stabiles Kunststoffgehäuse.
2. Verstellbarer Miniklinkenstecker.
3. Spezielle Batteriefachabdeckung ermöglicht einfaches Entnehmen und Einlegen des Akkus.
4. Mit dem optionalen MP-80 Ladegerät und dem speziellen Ladeadapter kann der Akku im Sender geladen werden.
5. Die Bedienelemente sind leicht zugänglich, aber vor unbeabsichtigtem Betätigen geschützt.
6. ACT-Sync Funktion zur einfachen Einstellung der Sendefrequenz durch den Empfänger.
7. In Verbindung mit Mipro-Instrumentenmikrofonen entstehen drahtlose Instrumentenmikrofone.
Diese sind besonders geeignet für Saxophon, Tuba, Tenorhorn oder Bariton.



MT-58 mit Instrumentenkabel MJ-10E

Modell	MT-58 Digitaler Instrumentensender
Passende Empfänger	ACT-5801, ACT-5802, ACT-5812A, ACT-5814A, MR-58
Frequenzband	ISM 5,8 GHz (5,725~5,850 GHz)
HF Sendeleistung	20 mW
Max. Audioeingang	6.5 dBV
Batterie	ICR 18500 Lithium-ionen Akku
Batterieanzeige	4-Segment grün / rot LED Anzeige
Impedanz	ca. 1 M Ω
Abmessungen	84 × 35 × 29 mm (B × H × T)
Gewicht	ca. 61 g, ohne Akku
Art. Nr.	150.109

Optionales Zubehör

SM-16 Instrumentenmikrofon	SM-16L Instrumentenmikrofon	Instrumentenkabel	MPA-24 Adapter für MP-80
 <p>Schwanenhals 12 cm, mit MU-16 (Niere) Art.-Nr. 320.0434</p>	 <p>Schwanenhals 18 cm, mit MU-16 (Niere) Art.-Nr. 320.046</p>	 <p>MJ-10E für E-Gitarre Art.-Nr. 810.037</p>  <p>MJ-10A für Akustik-Gitarre Art.-Nr. 810.038</p>	 <p>Art.-Nr. 810.035</p> <hr/> <p>MP-8 Einfach-Ladestation</p>  <p>Art.-Nr. 180.061</p>